

KAMERA SETİ MONTAJI

Montaj esnasında resimlerin renkli olmamasından dolayı anlayamadığınız yerler olursa, aynı kılavuzun renkli resimli olanını www.pentadestek.tk adresinde "Resimli ve videolu anlatımlar" bölümünde bulabilirsiniz. Buradan bilgisayarınıza kaydedip, bilgisayarınızda inceleyebilirsiniz.

DVR kayıt cihazını DVR kullanma kılavuzunda anlatıldığı gibi kullanıma hazırlayınız.

Kameraların monte edilecek yerleri belirleyin ve daha sonra aşağıda ki montaj kılavuzunu uygulayınız.

Kablo ve kamera montajı

Kabloların 1.resimde görünen soketleri kameranın bulunduğu tarafa 2. resimde görünen soketleri de kayıt cihazının bulunduğu tarafa gelecek şekilde kablo çekim işlemini tamamlayınız.



CCTV kablolarının kamera tarafına gelecek soketleri



CCTV kablolarının kayıt cihazı tarafına gelecek soketleri


Kablo montajı bittikten sonra kameranın montajını yapın. Daha sonra altta ki resimde görüldüğü gibi kabloların uçlarını kameraya bağlayın




Kablo uçlarının kameraya bağlanması. (resim 3)

Kayıt cihazı tarafında ki uçları bağlanması
Kablo uçlarının adaptöre bağlanması

Çoklayıcı kabloların uçlarından kırmızı olan + , mavi olan - 'dir. Kırmızı olan ucu adaptörün + 'sına, mavi olan ucu com veya - yazan yere vidalayın. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7, resim 8). DİKKAT + - BAĞLANTISI ÇOK ÖNEMLİDİR. MUTLAKA 2.KEZ BAĞLANTININ DOĞRU OLDUĞUNU KONTROL EDİN.



Resim 4



Kırmızı +
Mavi -

Resim 5



Resim 6



Resim 7




Resim 8


220v güç kablosunun (Resim 9) sarı-yeşil olanı topraktır. Bu kabloyu adaptörde toprak girişine  vidalayın (Resim 11). Diğer 2 kabloyu (mavi ve kahverengi) L ve N yazan girişlere vidalayın. Tüm vidaları sıkıştırdıktan sonra bu adaptör kullanıma hazırdır.



Resim 9




Resim 10



Resim 11



Resim 12



Resim 13

Kablo uçlarının kayıt cihazına bağlanması

Çoklayıcı kabloların uçlarını kameradan gelen cctv kablolarının güç soketlerine takın(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayıt cihazının video girişine takın.(Resim 15)



Resim 14



Resim 15

Son olarak adaptörleri prize bütün işlemler bittikten sonra takınız

